



0.6인치 메타



0.8 인치 메타

◎ 특징

- ◆입력종류 : 교류전압계/교류전류계/직류전압계/직류전류계/주파수계/유효전력계/프로세스계
- ◆DIN규격외형(96 x 48 mm 크기):컴팩트한 외형과 여러기능을 전면에 표시함.
- ◆프리레인지설정:-999~9999 범위까지 설정가능, 전면커버를 열고 2개의 버튼 사용하여 변경가능
- ◆오버레인지표시 :오버레인지시 "H-Err"가 표시된, 정격의 120%를 초과한 경우

◎ 제품종류

제품 코드	입력신호종류	표시레인지	표시부크기
C	V: 교류전압계	0: 4_20mA입력	3: 9999
	A: 교류전류계	1: 표준입력	2: 0.6인치
	DV: 직류전압계	5: 통신입력	3: 0.8인치
	DA: 직류전류계	6: 펄스입력	
	F: 주파수계	8: 저항입력	
	RP: 회전계	A: 주문입력	
	LS: 속도계		
	W: 유효전력계		
	단위없음: 프로세스계		
	CK: 산업용시계		

◎ 제품사양

항 목	사 양	항 목	사 양	
허용오차	직류전류	±0.25%	응답시간	1초 이하
	직류전압	±0.25%	절연저항	10MΩ(DC 500V)
	교류전압	±0.5%	구동전원	AC 110V/220V±15% DC 24V(주문입력)
	교류전류	±0.5%	동작온도	-10℃ ~ 60℃
	4_20mA	±0.25%		
	주파수	±0.3%		
	유효전력	±0.5%		